

**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
ВИСТА-М Н-100-3/1 MINI**

Паспорт



EAC

1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой ВИСТЛ-М Н-100-3/1 мини (далее громкоговоритель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

Громкоговоритель поддерживает функцию контроля состояния линии оповещения по постоянному току.

Громкоговоритель выпускается в корпусе для настенного монтажа.

2. Технические характеристики

| Характеристики | Н-100-3/1 мини |
|---|-----------------|
| Номинальная шумовая мощность, Вт | 3 или 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 100 |
| Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже | от 100 до 15000 |
| Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее | 91 |
| линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее | 96 |
| Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254 | IP 41 |
| Габаритные размеры, мм, | 103x160x47 |
| Масса, кг, не более | 0,3 |

3. Условия эксплуатации

- температура окружающей среды от минус 10 °С до 50 °С
- относительная влажность воздуха, не более 93 %
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт ст.)

4. Подключение

- 4.1 Подготовьте место установки громкоговорителя, для чего в стене, в соответствии с рисунком 1, необходимо установить дюбеля под саморез 3,5x35.
- 4.2 Перед подключением к линии связи речевого оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 4.3 В громкоговорителе предусмотрена возможность дискретной регулировки шумовой мощности: 1 Вт или 3 Вт, рисунок 2.




Рисунок 1. Крепление громкоговорителя

4.4 Подсоедините линию связи к зажимам громкоговорителя с учетом полярности:

- ✓ провод линии, который подключен к зажиму блока речевого оповещения (БРО) с обозначением "0 В", соедините с зажимом громкоговорителя с обозначением "Общ";
- ✓ провод линии, который подключен к зажиму БРО с обозначением "100 В", соедините с зажимом громкоговорителя с обозначением "1 Вт" или "3 Вт" (см. рис.2).



1Вт 3Вт Общ

Рисунок 2. Выбор мощности

Примечание. При работе громкоговорителя совместно с блоком коммутации и контроля (БК-16) подсоединение к линии связи следующее:

- ✓ провод линии, который подключен к зажиму БК-16 с обозначением "-", соедините с зажимом громкоговорителя с обозначением "Общ";
- ✓ провод линии, который подключен к зажиму БК-16 с обозначением "+", соедините с зажимом громкоговорителя с обозначением "1 Вт" или "3 Вт" (см. рис.2).

5. Комплект поставки

| | |
|--------------------------------|-----|
| - Оповещатель пожарный речевой | 1шт |
| - Паспорт | 1шт |
| - Упаковка | 1шт |

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-002-24433376-2021 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

7. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой ВИСТЛ-М Н-100-3/1 мини

Зав№ _____ Дата изготовления _____ Штамп ОТК

соответствует требованиям технических условий

ТУ 26.30.50-002-24433376-2021 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00710/21.

8. Производитель

ООО "Вистл"

тел.: +7 (495) 178-05-52

E-mail: info@vistl.ru

<http://www.vistl-m.ru>

Адрес места производства продукции:

142100, Россия, Московская обл.,

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, помещение 1, 2 этаж.